

BatteryProtect 40A/60A/200A

Battery Protect	BP-40i	BP-60i	BP-200i
Максимальный непрерывный ток нагрузки, А	40	60	200
Пиковый ток, А	120	120	480
Падение напряжения, В	~0,0875 при 35А	~0,125 при 50А	~0,1125 при 180А
Допустимое отклонение напряжения	~2%		
Диапазон рабочего напряжения, В	6 - 35		
Ток потребления, мА	4		
Задержка выхода сигнализации	15 секунд		
Задержка отключения нагрузка	1 минута		
Установки по умолчанию	Отключение: 10,5В или 21В Подключение: 12В или 24В		
Автоматическое определение системного напряжения	Есть, (8-20В для 12В системы, 20-35В для 24В системы)		
Количество программируемых порогов напряжения	10		
Защита от перенапряжения	Есть, (>16В для 12В системы, >32В для 24В системы)		
Собственное потребление, мА	4		
Собственное потребление (OFF), мА	2		
Удаленное управление ON/OFF	Есть		
Подключение датчика тока	Есть		
Класс защиты	IP66		
Вес, кг	0,2	0,2	0,8
Размеры, мм	80x60x40	80x60x40	60x120x110

При перегрузке устройство выключится примерно через 5сек. Через 1мин. Произойдет автоматический перезапуск.



BatteryProtect
BP-40i



BatteryProtect
BP-60i



BatteryProtect
BP-200i